

## SR250-8FS50-B Impulsgeber für Nebenuhren

### Allgemein

Das SR250-8FS50-B ist ein elektronischer Impulsgeber, der eine oder mehrere Nebenuhren im Minutentakt, Halb-Minutentakt oder Sekundentakt bipolar ansteuern kann. Das Gerät hat ein eigener quarz Oszillator und synchronisiert an dem Stromnetzfrequenz. Stromnetz-Unterbrechungen < 3 Sekunden beeinflussen die Taktgebung nicht. Keine automatische Umstellung auf Winter- und Sommerzeit.



### Übriges

- Mikrokontroller
- Led-Indikation für u.a. Kontrolle Synchronisierung an der Netzfrequenz
- Funktionsauswahl mit DIP-Schalter (Minuten, Halb-Minuten, Sekunden und Impulsdauer)
- Drucktaste um u.a. die Nebenuhr zu stellen
- Input: 184V~ durch separates Steckernetzteil T5EU (Euro plug-in)
- Output: 12/24V= unpolende Transistor-Steuerung, 12V max. 150mA, 24V max. 250mA. Nebenuhren <12V werden via ein Widerstand angeschlossen
- Auswahl Impulsdauer: 0,6 oder 2 Sekunden
- Schraubbare Anschlussleisten
- Gehäuse: ABS Kunststoff, mit -snap-in locking- Wandhalter
- Abmessungen (lxbxd): 180x84x60mm

### Preis, inklusive Steckernetzteil T5EU:

euro 73,95 exklusive MWS, euro 88,- inklusive MWS.

Bitte rufe an 0031(0)10 4183689 oder mailen Sie nach [info@radioclockcontrol.com](mailto:info@radioclockcontrol.com).